

## E8C3ARE-1200

| Modelo                              | E8C3ARE-1200                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código                              | 111712071                                                               |
| Rango de par (Nm)                   | 0.6÷3.0                                                                 |
| Velocidad en vacío (rpm)            | 980-1180                                                                |
| Rango de velocidad en vacío (rpm)   | 590÷1180                                                                |
| Arranque                            | Por palanca                                                             |
| Conexión accesorio                  | HEXÁGONO HEMBRA 1/4"                                                    |
| Empuñadura                          | RECTA                                                                   |
| Longitud de cable (m)               | 3                                                                       |
| Peso (Kg)                           | 0.84                                                                    |
| Reversibilidad                      | Reversible                                                              |
| Tamaño (mm)                         | Ø 39 x L 275                                                            |
| Tecnologías de atornillado          | Embrague mecánico, regulación exterior del embrague y parada automática |
| Tensión de alimentación (Vac)       | 100 - 240                                                               |
| Tensión de funcionamiento (Vdc)     | 32                                                                      |
| Unidad de alimentación combinable   | TPU-1/TPU-2                                                             |
| Unidad de monitorización combinable | TPU-M1                                                                  |